



**Caractéristiques Eglo Connect.Z Smart  
LED Bougie E14 Filament Ambre 4.9W  
320lm - 827-865 Accordable Blanc |  
Dimmable - Remplacement 25W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 254473                              |
| EAN                          | 9008606303205                       |
| Marque                       | Eglo                                |
| Nom du fabricant             | LM-ZIG-CCT-E14-C35 4.9W AMBER 1 PCS |
| Quantité recommandée         | 40                                  |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans                               |
| Étiquette énergétique        | C                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000                               |

## Informations techniques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Technologie             | LED   |
| Référence Article       | LED E14   |
| Ecosystem Compatibility | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Caalex Smart |
| Lighting Control        | Zigbee  |
| Substitut (Watt)        | 25  |
| Tension (V)             | 220-240   |
| Puissance (W)           | 4.9   |
| Dimmable                | Non   |
| Culot                   | E14 (Ampoule à vis petit culot)   |
| Code Couleur            | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour                               |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 320   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 65.30612244898                              |
| Type de capteur                   | Pas de détecteur                            |

## Information produit

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Finition ampoule | Amber     |
| Filament LED     | Yes       |
| Product Serie    | Connect.Z |

## Dimensions

|               |        |
|---------------|--------|
| Hauteur (mm)  | 114    |
| Longueur (mm) | 114    |
| Diamètre (mm) | 35     |
| Forme         | Bougie |
| Forme exacte  | B35    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

